



DISEGNO **A** con testa piana  
DISEGNO **B** con testa bombata  
DISEGNO **C** con testa svasata

## 🇮🇹 Tolleranze Tubetti

Diametro	D1	1	1,2	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10																		
	Tol.	±0,03	±0,03	±0,03	±0,03	±0,03	±0,05	±0,05	±0,07	±0,07	±0,1	±0,1	±0,1																	
Spessore Tol. 10%	s	0,2	0,2	0,2	0,25	0,2	0,3	0,25	0,3	0,4	0,25	0,3	0,5	0,3	0,4	0,5	0,75	0,4	0,5	0,75	1	0,4	0,5	0,75	1	0,5	0,75	1		
	Testa	D2	1,6	2	2,5	3,2	4	4,5	6	7,5	9	12	15																	
Tol.	±0,15	±0,15	±0,15	±0,2	±0,2	±0,2	±0,25	±0,25	±0,25	±0,25	±0,3	±0,3																		
Altezza testa	K	0,25	0,3	0,35	0,4	0,4	0,45	0,4	0,5	0,6	0,5	0,5	0,6	0,65	0,7	0,8	0,75	0,9	1	0,95	1	1,1	1,3	1,2	1,3	1,4	1,5	1,5	1,6	1,7
	Raggio sotto testa	r	0,2				0,25			0,3			0,4			0,5			0,6			0,8			1					

Lunghezza (L)	1 - 3	3,1 - 6	6,1 - 10	10,1 - 18	18,1 - 30	30,1 - 50	50,1 - 60
Tolleranza	± 0,12	± 0,15	± 0,18	± 0,2	± 0,25	± 0,3	± 0,35